

Manual de utilizare — Mouse Wireless FURYCUBE, Negru

Mouse FURYCUBE G11 — 3 moduri, DPI, butoane și depanare

CUPRINS

1. Prezentare generală
2. Conectare — 2.4G, Bluetooth, cablu
3. Soft Customizare Butoane
4. DPI și iluminare
5. Specificații
6. Conținutul cutiei
7. Întrebări frecvente și depanare
8. Garanție și suport

1 Prezentare generală

Mouse-ul FURYCUBE G11 este un mouse de gaming ultra-ușor (65g), cu 6 butoane, senzor optic de până la 22000 DPI și trei moduri de conectare: 2.4G wireless, Bluetooth și cablu. Se conectează la mai multe dispozitive și comută rapid între ele. Iluminare RGB cu mai multe efecte, acumulator reîncărcabil prin USB Type-C.

2 Conectare — 2.4G, Bluetooth, cablu

Mouse-ul FURYCUBE G11 are 3 moduri de conectare. Alegi modul cu comutatorul de sub mouse. Mai jos, pas cu pas, fiecare mod:

1. MOD CABLU (cel mai simplu): conectează cablul USB-C la mouse și celălalt capăt la calculator. Merge imediat, fără setări.
Notă: pentru personalizarea butoanelor, mouse-ul TREBUIE conectat prin cablu.
2. MOD 2.4G (fără fir, recomandat la gaming): 1) Scoate receptorul USB mic (se află în locașul de sub mouse). 2) Introdu-l într-un port USB al calculatorului. 3) Pune comutatorul de sub mouse pe «2.4G» și pornește mouse-ul. La pornire indicatorul clipește roșu 3 secunde și se conectează automat.
3. MOD BLUETOOTH (laptop / telefon / tabletă): 1) Pune comutatorul pe «BT». 2) Ține apăsată SIMULTAN Click stânga + Click dreapta + Rotița (scroll), 3 secunde — indicatorul clipește (ești în asociere). 3) Pe telefon/PC deschide setările Bluetooth și alege «FURYCUBE / G11». 4) Gata.
4. COMUTĂ ÎNTRE 2 DISPOZITIVE BLUETOOTH: ține apăsat butonul DPI 3 secunde pentru a trece de la Bluetooth 1 la Bluetooth 2.

Intrare în modul asociere (pairing) — ca la W10	Ține apăsată SIMULTAN Click stânga + Click dreapta + Rotița (scroll) timp de 3 secunde. Indicatorul începe să clipească = ești în pairing; apoi alege dispozitivul.
Buton DPI / Bluetooth	Ține apăsat 3s pentru a comuta între Bluetooth 1 și Bluetooth 2
Stânga + Mijloc (roțiță)	Mod 2.4G — ține 3s pentru a intra în asociere
Stânga + Mijloc + Dreapta	Mod Bluetooth — ține 3s pentru a te asocia cu un dispozitiv nou
Dreapta + buton Înainte	Schimbă efectul de iluminare (ciclu: monocrom, neon, 7 culori, mix, marchiză, stins)

La Bluetooth: după ce intri în asociere (indicatorul clipește), deschide Bluetooth pe telefon/PC și alege „FURYCUBE / G11”. Dacă schimbi calculatorul sau adaptorul, refă asocierea.

3 Soft Customizare Butoane

Butoanele mouse-ului FURYCUBE G11 pot fi personalizate (reassignare butoane, macro-uri, niveluri DPI, efecte de iluminare) în două moduri, în funcție de sistemul tău de operare:

 Windows: descarcă și rulează aplicația FuryCube.exe — este aplicația nativă pentru Windows. Descărcare: <https://support-netstat.ro/software/FuryCube.exe>. O deschizi și configurezi mouse-ul direct din ea.

 macOS: folosește varianta web, la adresa <https://www.bk-gmice.com/#Furycube/factoryG11>. La deschidere, browserul poate afișa o pagină roșie de avertizare («conexiune nesigură» / «Not secure») — este normal și sigur: apasă «Avansat» → «Continuă către site», apoi apasă «Connect» și alege mouse-ul.

IMPORTANT: personalizarea butoanelor funcționează DOAR când mouse-ul este conectat prin CABLU — nu prin Bluetooth sau 2.4G. Pe Mac poți conecta mouse-ul printr-un docking sau hub USB; dacă nu ai docking/hub, folosește un cablu cu Type-C la ambele capete, direct în portul USB-C al Mac-ului (de exemplu cablul de la iPhone).

4 DPI și iluminare

Butonul DPI (apăsare scurtă) trece prin nivelurile de sensibilitate, până la 22000 DPI. Efectele de iluminare se schimbă cu Dreapta + buton Înainte și se pot personaliza fin din software-ul dedicat.

5 Specificații

Senzor / DPI	optic, până la 22000 DPI
Butoane	6 butoane
Greutate	~65 g (ultra-ușor)
Conectivitate	2.4G + Bluetooth (×2) + cablu
Iluminare	RGB, mai multe efecte
Baterie	400mAh, reîncărcabilă USB-C
Rază 2.4G	~10 m
Cablu	USB Type-C
Compatibilitate	Windows, macOS, Android

6 Conținutul cutiei

- 1× Mouse FURYCUBE G11 (3 moduri)
- 1× Receptor USB 2.4G
- 1× Cablu USB Type-C
- 1× Manual de utilizare

7 Întrebări frecvente și depanare

Nu merge pe Bluetooth	Folosește un adaptor Bluetooth de calitate; verifică că Bluetooth-ul e pornit; șterge dispozitivul din listă și reasociază. După schimbarea PC-ului/adaptorului, refă asocierea.
Nu merge pe 2.4G	Comută pe modul 2.4G — indicatorul roșu se aprinde 3 secunde. Verifică receptorul USB.
Cursor imprecis / sacadat	Folosește-l în raza de 10 m și evită suprafețele lucioase/transparente; ideal pe mousepad.
Cum îl încarc?	Prin cablul USB Type-C din pachet; poți folosi mouse-ul și în timpul încărcării.

8 Garanție și suport

Produsul beneficiază de garanție conform legislației în vigoare. Pentru orice întrebare, defecțiune sau retur, ne găsești oricând pe support-netstat.ro — unde ai date de contact (e-mail, telefon, WhatsApp), manuale, condiții de retur și certificate de garanție. Îți răspundem rapid și cu drag.