

Manual de utilizare — Tastatură Wireless FURYCUBE Music, Neagră

Tastatură wireless FURYCUBE — conectare, taste funcționale și tot ce trebuie

CUPRINS

- 1. Prezentare generală
- 2. Conectare — 3 moduri, până la 5 dispozitive
- 3. Difuzor și efecte sonore (Music)
- 4. Combinații de taste (FN)
- 5. Conținutul cutiei
- 6. Întrebări frecvente și depanare
- 7. Garanție și suport
- 8. Garanție și suport

1 Prezentare generală

FURYCUBE IP98S PRO Music este varianta cu difuzor încorporat a tastaturii IP98 PRO: aceeași tastatură full-size (98 taste), wireless în 3 moduri (2.4G + Bluetooth + USB), RGB cu 17 efecte, plus un difuzor încorporat cu 6 efecte sonore la apăsarea tastelor. Acumulator mare, reîncărcabil prin USB-C.

2 Conectare — 3 moduri, până la 5 dispozitive

- Tastatura se conectează în 3 moduri și ține minte până la 5 dispozitive (1× 2.4G, 3× Bluetooth, 1× cablu). Mai jos, pas cu pas:
- 1. PORNEȘTE tastatura de la comutatorul ON/OFF (pe spate).
 - 2. MOD 2.4G (fără fir, cel mai simplu): introdu receptorul USB mic într-un port al calculatorului. Apasă FN + K și ține 2 secunde — indicatorul devine verde și se conectează automat.
 - 3. MOD BLUETOOTH (până la 3 dispozitive — laptop, telefon, tabletă): 1) Apasă FN + J și ține 2 secunde — indicatorul clipește albastru (asociere). 2) Pe telefon/PC deschide setările Bluetooth și alege «FURYCUBE». 3) Gata. Pentru al 2-lea dispozitiv folosește FN + U, pentru al 3-lea FN + I.
 - 4. MOD CABLU: conectează cablul USB-C la calculator și apasă FN + P. Merge imediat.
 - 5. COMUTĂ ÎNTRE DISPOZITIVE (apăsare scurtă): FN + J / U / I = Bluetooth 1 / 2 / 3, FN + K = 2.4G, FN + P = cablu.

FN + K	Mod 2.4G — ține apăsat 2s pentru asociere (indicator verde)
FN + J	Bluetooth 1 — apăsare scurtă = canal; ține 2s = asociere (albastru)
FN + U	Bluetooth 2 — apăsare scurtă = canal; ține 2s = asociere
FN + I	Bluetooth 3 — apăsare scurtă = canal; ține 2s = asociere
FN + P	Mod cablu USB (indicatorul de mod stins)

Fereastra de asociere Bluetooth e de 60 de secunde; dacă indicatorul clipește peste 60s fără să te conectezi, tastatura se oprește — repornește-o și reia. Dacă un dispozitiv nu se mai conectează, șterge «FURYCUBE» din lista Bluetooth și asociază din nou.

3 Difuzor și efecte sonore (Music)

IP98S PRO are un difuzor încorporat cu 6 efecte sonore la apăsarea tastelor: sunet de pian, bas, «pași pe zăpadă», picătură de apă, mașină de scris și „bilă de joc”. Comuți între ele din modul muzical (FN + V).

FN + V	Comută modul muzical / efectul sonor (6 variante)
FN +]	Volum difuzor +
FN + [	Volum difuzor –
FN + L	Blochează tastatura / mod repaus

4 Combinații de taste (FN)

Ține apăsat FN și apasă tasta indicată. Funcțiile media/sistem se aplică pe Windows; unele au echivalent pe Mac.

FN + F1 / F2	Luminozitate ecran – / +
FN + F3	Comutare ferestre / Mission Control (Mac)
FN + F4	Microfon / Launchpad (Mac)
FN + F5	Player media / Siri (Mac)
FN + F6 / F7	Piesa anterioară / următoarea
FN + F8	Redare / Pauză
FN + F9 / F10	Stop / Mut (mute)
FN + F11 / F12	Volum – / +
FN + Insert	Schimbă efectul de iluminare
FN + PgUp / PgDn	Luminozitate iluminare + / –
FN + (+) / (–)	Viteză efect + / –
FN + W	Comută WASD ↔ tastele săgeți
FN + N / FN + S	Comută la modul Windows / Mac
FN + Backspace	Pornește / oprește iluminarea
FN + Win (stânga)	Blochează tasta Windows (anti-atingere accidentală în joc)

5 Conținutul cutiei

Tip taste	Membrană (98 taste, full-size)
Extra	Difuzor încorporat, 6 efecte sonore, mod muzical
Conectivitate	2.4G + Bluetooth 5.0 (×3) + USB — până la 5 dispozitive
Iluminare	RGB, 17 efecte / effects
Anti-ghosting	19 taste / keys
Alimentare	acumulator 4000mAh, reîncărcabil USB-C
Cablu	USB Type-C, 1.5 m
Dimensiuni	385 × 136 × 36 mm
Compatibilitate	Windows XP/Vista/7/8/10, Mac

6 Întrebări frecvente și depanare

- 1× Tastatură FURYCUBE IP98S PRO Music
- 1× Receptor USB 2.4G
- 1× Cablu de încărcare USB Type-C
- 1× Manual de utilizare

7 Garanție și suport

Produsul beneficiază de garanție conform legislației în vigoare. Pentru orice întrebare, defecțiune sau retur, ne găsești oricând pe support-netstat.ro — unde ai date de contact (e-mail, telefon, WhatsApp), manuale, condiții de retur și certificate de garanție. Îți răspundem rapid și cu drag.

8 Garanție și suport

Produsul beneficiază de garanție conform legislației în vigoare. Pentru orice întrebare, defecțiune sau retur, ne găsești oricând pe support-netstat.ro — unde ai date de contact (e-mail, telefon, WhatsApp), manuale, condiții de retur și certificate de garanție. Îți răspundem rapid și cu drag.

Suport complet: support-netstat.ro · NETSTAT / FURYCUBE