

Használati útmutató — FURYCUBE Vezeték nélküli billentyűzet, Fekete

FURYCUBE vezeték nélküli billentyűzet — csatlakozás, funkcióbillentyűk és minden

TARTALOM

- 1. Általános bemutatás
- 2. Csatlakozás — 3 mód, max. 5 eszköz
- 3. Billentyűkombinációk (FN)
- 4. Specifikációk
- 5. A doboz tartalma
- 6. GYIK és hibaelhárítás
- 7. Garancia és támogatás

1 Általános bemutatás

A FURYCUBE IP98 PRO teljes méretű (98 billentyűs) membrános billentyűzet RGB háttérvilágítással és három csatlakozási móddal: 2.4G vezeték nélküli, Bluetooth (max. 3 eszköz) és USB kábel. Legfeljebb 5 eszközzel párosítható, és azonnal vált közöttük. 19 billentyűs anti-ghosting, irodai és játék használatra egyaránt.

2 Csatlakozás — 3 mód, max. 5 eszköz

- A billentyűzet 3 módon csatlakozik és max. 5 eszközt jegyez meg (1× 2.4G, 3× Bluetooth, 1× kábel). Lentebb lépésről lépésre:
- 1. KAPCSOLD BE a billentyűzetet az ON/OFF kapcsolóval (hátnál).
 - 2. 2.4G MÓD (vezeték nélküli, legegyszerűbb): dugd be a kis USB-vevőt egy portba. Nyomd meg az FN + K-t és tartsd 2 mp-ig — a jelző zöld lesz és automatikusan csatlakozik.
 - 3. BLUETOOTH MÓD (max. 3 eszköz — laptop, telefon, tablet): 1) Nyomd meg az FN + J-t és tartsd 2 mp-ig — a jelző kéken villog (párosítás). 2) A telefonon/PC-n nyisd meg a Bluetooth beállításokat és válaszd a «FURYCUBE»-ot. 3) Kész. A 2. eszközhöz FN + U, a 3.-hoz FN + I.
 - 4. KÁBELES MÓD: csatlakoztasd az USB-C kábelt és nyomd meg az FN + P-t. Azonnal működik.
 - 5. VÁLTÁS ESZKÖZÖK KÖZÖTT (rövid nyomás): FN + J / U / I = Bluetooth 1 / 2 / 3, FN + K = 2.4G, FN + P = kábel.

FN + K	2.4G mód — tartsa 2 mp-ig a párosításhoz (zöld jelző)
FN + J	Bluetooth 1 — rövid = csatorna; 2 mp = párosítás (kék)
FN + U	Bluetooth 2 — rövid = csatorna; 2 mp = párosítás
FN + I	Bluetooth 3 — rövid = csatorna; 2 mp = párosítás
FN + P	USB kábel mód (mód-jelző kikapcsolva)

A Bluetooth párosítási ablak 60 másodperc; ha a jelző 60 mp-nél tovább villog csatlakozás nélkül, a billentyűzet kikapcsol — kapcsold vissza és próbáld újra. Ha egy eszköz nem csatlakozik, töröld a «FURYCUBE»-ot a Bluetooth listából és párosítsd újra.

3 Billentyűkombinációk (FN)

Tartsa az FN-t és nyomja meg a jelzett billentyűt. A média/rendszer funkciók Windowson érvényesek; néhánynak van Mac megfelelője.

FN + F1 / F2	Képernyő fényerő – / +
FN + F3	Ablakváltás / Mission Control (Mac)
FN + F4	Mikrofon / Launchpad (Mac)
FN + F5	Médialejátszó / Siri (Mac)
FN + F6 / F7	Előző / következő szám
FN + F8	Lejátszás / Szünet
FN + F9 / F10	Leállítás / Némítás
FN + F11 / F12	Hangerő – / +
FN + Insert	Világítási effekt váltása
FN + PgUp / PgDn	Háttérvilágítás fényereje + / –
FN + (+) / (–)	Effekt sebessége + / –
FN + W	WASD ↔ nyílbillentyűk cseréje
FN + N / FN + S	Váltás Windows / Mac módra
FN + Backspace	Háttérvilágítás be / ki
FN + Win (stânga)	Windows billentyű zárolása (véletlen lenyomás ellen játékban)

4 Specifikációk

Billentyű típus	Membrană (98 taste, full-size)
Csatlakozás	2.4G + Bluetooth 5.0 (×3) + USB
Egyidejű eszközök	până la 5 / up to 5
Világítás	RGB, 7 efecte / effects
Anti-ghosting	19 taste / keys
Tápellátás	5V, <240mA · acumulator reîncărcabil USB-C
Kábel	USB Type-C, 1.5 m
Méreték	385 × 136 × 35.5 mm
Kompatibilitás	Windows XP/Vista/7/8/10, Mac

5 A doboz tartalma

- 1× FURYCUBE IP98 PRO billentyűzet
- 1× 2.4G USB-vevő
- 1× USB Type-C töltőkábel
- 1× Használati útmutató

6 GYIK és hibaelhárítás

Nu se conectează pe Bluetooth	Törölje a „FURYCUBE”-ot a Bluetooth listából és párosítsa újra (FN+J/U/I 2 mp). A párosítási ablak 60 mp.
Nu răspunde pe 2.4G	Ellenőrizze az USB-vevőt és hogy a mód 2.4G (FN+K). Bekapcsoláskor a jelző zölden villog.
Se oprește singură	Automatikus alvás az akkumulátor kímélésére; bármely billentyűvel ébreszthető. Töltse USB-C-n.
Nu se aprinde iluminarea	Kapcsolja be FN+Backspace-szel; állítsa a fényerőt FN+PgUp-pal.

7 Garancia és támogatás

A termékre a hatályos jogszabályok szerinti garancia vonatkozik. Bármilyen kérdés, hiba vagy visszaküldés esetén elérhetők vagyunk a support-netstat.ro oldalon — elérhetőségeink (e-mail, telefon, WhatsApp), útmutatók, visszaküldési feltételek és garanciajegyek. Gyorsan és szívesen válaszolunk.

Teljes támogatás: support-netstat.ro · NETSTAT / FURYCUBE