

Manual de utilizare — Tastatură Wireless FURYCUBE, Roz

Tastatură wireless FURYCUBE — conectare, taste funcționale și tot ce trebuie

CUPRINS

- 1. Prezentare generală
- 2. Conectare — 3 moduri, până la 5 dispozitive
- 3. Combinații de taste (FN)
- 4. Specificații
- 5. Conținutul cutiei
- 6. Întrebări frecvente și depanare
- 7. Garanție și suport

1 Prezentare generală

Tastatura FURYCUBE IP98 PRO este o tastatură cu membrană, full-size (98 de taste), cu iluminare RGB și trei moduri de conectare: 2.4G wireless, Bluetooth (până la 3 dispozitive) și cablu USB. Poate lucra cu până la 5 dispozitive simultan și comută instant între ele. Are anti-ghosting pe 19 taste, ideală atât pentru birou cât și pentru gaming.

2 Conectare — 3 moduri, până la 5 dispozitive

Tastatura se conectează în 3 moduri și ține minte până la 5 dispozitive (1× 2.4G, 3× Bluetooth, 1× cablu). Mai jos, pas cu pas:

- 1. PORNEȘTE tastatura de la comutatorul ON/OFF (pe spate).
- 2. MOD 2.4G (fără fir, cel mai simplu): introdu receptorul USB mic într-un port al calculatorului. Apasă FN + K și ține 2 secunde — indicatorul devine verde și se conectează automat.
- 3. MOD BLUETOOTH (până la 3 dispozitive — laptop, telefon, tabletă): 1) Apasă FN + J și ține 2 secunde — indicatorul clipește albastru (asociere). 2) Pe telefon/PC deschide setările Bluetooth și alege «FURYCUBE». 3) Gata. Pentru al 2-lea dispozitiv folosește FN + U, pentru al 3-lea FN + I.
- 4. MOD CABLU: conectează cablul USB-C la calculator și apasă FN + P. Merge imediat.
- 5. COMUTĂ ÎNTRE DISPOZITIVE (apăsare scurtă): FN + J / U / I = Bluetooth 1 / 2 / 3, FN + K = 2.4G, FN + P = cablu.

FN + K	Mod 2.4G — ține apăsat 2s pentru asociere (indicator verde)
FN + J	Bluetooth 1 — apăsare scurtă = canal; ține 2s = asociere (albastru)
FN + U	Bluetooth 2 — apăsare scurtă = canal; ține 2s = asociere
FN + I	Bluetooth 3 — apăsare scurtă = canal; ține 2s = asociere
FN + P	Mod cablu USB (indicatorul de mod stins)

Fereastra de asociere Bluetooth e de 60 de secunde; dacă indicatorul clipește peste 60s fără să te conectezi, tastatura se oprește — repornește-o și reia. Dacă un dispozitiv nu se mai conectează, șterge «FURYCUBE» din lista Bluetooth și asociază din nou.

3 Combinații de taste (FN)

Ține apăsat FN și apasă tasta indicată. Funcțiile media/sistem se aplică pe Windows; unele au echivalent pe Mac.

FN + F1 / F2	Luminozitate ecran – / +
FN + F3	Comutare ferestre / Mission Control (Mac)
FN + F4	Microfon / Launchpad (Mac)
FN + F5	Player media / Siri (Mac)
FN + F6 / F7	Piesa anterioară / următoarea
FN + F8	Redare / Pauză
FN + F9 / F10	Stop / Mut (mute)
FN + F11 / F12	Volum – / +
FN + Insert	Schimbă efectul de iluminare
FN + PgUp / PgDn	Luminozitate iluminare + / –
FN + (+) / (–)	Viteză efect + / –
FN + W	Comută WASD ↔ tastele săgeți
FN + N / FN + S	Comută la modul Windows / Mac
FN + Backspace	Pornește / oprește iluminarea
FN + Win (stânga)	Blochează tasta Windows (anti-atingere accidentală în joc)

4 Specificații

Tip taste	Membrană (98 taste, full-size)
Conectivitate	2.4G + Bluetooth 5.0 (×3) + USB
Dispozitive simultan	până la 5 / up to 5
Iluminare	RGB, 7 efecte / effects
Anti-ghosting	19 taste / keys
Alimentare	5V, <240mA · acumulator reîncărcabil USB-C
Cablu	USB Type-C, 1.5 m
Dimensiuni	385 × 136 × 35.5 mm
Compatibilitate	Windows XP/Vista/7/8/10, Mac

5 Conținutul cutiei

- 1× Tastatură FURYCUBE IP98 PRO
- 1× Receptor USB 2.4G
- 1× Cablu de încărcare USB Type-C
- 1× Manual de utilizare

6 Întrebări frecvente și depanare

Nu se conectează pe Bluetooth	Șterge „FURYCUBE” din lista Bluetooth a dispozitivului și reasociază (FN+J/U/I ținut 2s). Fereastra de asociere e 60s.
Nu răspunde pe 2.4G	Verifică receptorul USB în calculator și că modul e 2.4G (FN+K). La pornire indicatorul clipește verde.
Se oprește singură	Are oprire automată pentru economie de baterie; apasă orice tastă pentru trezire. Încarc-o prin USB-C.
Nu se aprinde iluminarea	Pornește-o cu FN+Backspace; reglează luminozitatea cu FN+PgUp.

7 Garanție și suport

Produsul beneficiază de garanție conform legislației în vigoare. Pentru orice întrebare, defecțiune sau retur, ne găsești oricând pe support-netstat.ro — unde ai date de contact (e-mail, telefon, WhatsApp), manuale, condiții de retur și certificate de garanție. Îți răspundem rapid și cu drag.