

Használati útmutató — NETSTAT Mechanikus billentyűzet, Vezetékes, Fekete

NETSTAT A61K mechanikus billentyűzet — FN kombinációk, világítás és hibaelhárítás

TARTALOM

1. Általános bemutatás
2. Csatlakozás
3. Billentyűkombinációk (FN)
4. RGB világítás
5. Specifikációk
6. A doboz tartalma
7. GYIK és hibaelhárítás
8. Garancia és támogatás

1 Általános bemutatás

A NETSTAT A61K mechanikus billentyűzet egy kompakt 60%-os (61 billentyűs) vezetékes (USB) billentyűzet piros mechanikus kapcsolókkal (lineáris, gyors, csendes), 50 millió leütés élettartammal és RGB világítással 17 effekttel. 60%-os lévén a navigációs és F1–F12 billentyűk FN kombinációkkal érhetők el. Játékhoz és irodához is ideális, helytakarékos.

2 Csatlakozás

A billentyűzet vezetékes: csatlakoztassa az USB kábelt a számítógéphez és azonnal működik, illesztőprogram vagy beállítás nélkül. Kompatibilis: Windows XP/Vista/7/8/10, Android és Linux. Nincs akkumulátor — nem kell tölteni.

3 Billentyűkombinációk (FN)

60%-os billentyűzetként az FN-t használja az F-billentyűkhöz és a navigációhoz. Tartsa az FN-t és nyomja meg a jelzett billentyűt.

FN + 1...=	F1 ... F12
FN + Y / U / I	Print Screen / Scroll Lock / Pause
FN + H / J	Insert / Home
FN + K / N / M	Page Up / Delete / End
FN + , (virgulá)	Page Down
FN + Backspace	Delete
FN + Enter	Háttérvilágítás be / ki
FN +] / [	Fényerő + / –
FN + ; / '	Effekt sebessége – / +
FN + W	WASD ↔ nyílbillentyűk cseréje
FN + Win (stânga)	Windows billentyű zárolása
FN + Space	Gyári visszaállítás
FN + Shift(dr) + ESC	Billentyűzet visszaállítása

4 RGB világítás

A billentyűzet 17 világítási effekttel rendelkezik. Az effektet a dedikált effekt-billentyűvel váltja (FN + a világítás-szimbólumú billentyű), a fényerőt FN+] / FN+[szabályozza, a sebességet FN+' / FN+;. Háttérvilágítás be/ki: FN+Enter.

5 Specifikációk

Billentyű típus	Mecanic, switch roşu (61 taste, 60%)
Élettartam	50 milioane apăsări / keystrokes
Csatlakozás	Cu fir, USB 1.1/2.0
Világítás	RGB, 17 efecte / effects
Anti-ghosting	22 taste / keys
Tápellátás	5V, ≤150mA (prin USB)
Kábel	USB, 1.5 m
Méretek	290 × 100 × 39 mm
Kompatibilitás	Windows XP/Vista/7/8/10, Android, Linux

6 A doboz tartalma

- 1× NETSTAT A61K mechanikus billentyűzet
- 1× USB kábel (rögzített)
- 1× Használati útmutató

7 GYIK és hibaelhárítás

Unde sunt tastele F1–F12?	A számsoron: tartsa FN-t és nyomja 1...= (pl. FN+1 = F1).
Unde sunt săgețile / navigația?	FN-en: FN+J=Home, FN+K=PageUp, FN+M=End, FN+, =PageDown, FN+N=Delete. WASD ↔ nyilak FN+W-vel.
Nu se aprinde iluminarea	Nyomja FN+Enter (világítás be) és növelje a fényerőt FN+] -tal.
Nu răspunde deloc	Húzza ki és dugja vissza az USB kábelt másik portba; próbálja FN+Space visszaállítást.

8 Garancia és támogatás

A termékre a hatályos jogszabályok szerinti garancia vonatkozik. Bármilyen kérdés, hiba vagy visszaküldés esetén elérhetők vagyunk a support-netstat.ro oldalon — elérhetőségek (e-mail, telefon, WhatsApp), útmutatók, visszaküldési feltételek és garanciajegyek. Gyorsan és szívesen válaszolunk.

Teljes támogatás: support-netstat.ro · NETSTAT / FURYCUBE