

Ръководство за употреба — FURYCUBE Music Безжична клавиатура, Черна

Безжична клавиатура FURYCUBE — свързване, функционални клавиши и всичко нужно

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Общо представяне
2. Свързване — 3 режима, до 5 устройства
3. Високоговорител и звукови ефекти (Music)
4. Клавишни комбинации (FN)
5. Какво има в кутията
6. Често задавани въпроси и отстраняване
7. Гаранция и поддръжка
8. Гаранция и поддръжка

1 Общо представяне

FURYCUBE IP98S PRO Music е вариантът с вграден високоговорител на IP98 PRO: същата клавиатура в пълен размер (98 клавиша), безжична в 3 режима (2.4G + Bluetooth + USB), RGB със 17 ефекта, плюс вграден високоговорител с 6 звукови ефекта при натискане. Голяма батерия, зареждане през USB-C.

2 Свързване — 3 режима, до 5 устройства

Клавиатурата се свързва по 3 начина и помни до 5 устройства (1× 2.4G, 3× Bluetooth, 1× кабел). По-долу, стъпка по стъпка:

1. ВКЛЮЧЕТЕ клавиатурата от ключа ON/OFF (отзад).
2. 2.4G РЕЖИМ (безжичен, най-лесен): поставете малкия USB приемник в порт. Натиснете FN + K и задръжте 2 секунди — индикаторът става зелен и се свързва автоматично.
3. BLUETOOTH РЕЖИМ (до 3 устройства — лаптоп, телефон, таблет): 1) Натиснете FN + J и задръжте 2 секунди — индикаторът мига синьо (сдвояване). 2) На телефона/PC отворете Bluetooth настройките и изберете «FURYCUBE». 3) Готово. За 2-рото устройство FN + U, за 3-тото FN + I.
4. КАБЕЛЕН РЕЖИМ: свържете USB-C кабела и натиснете FN + P. Работи веднага.
5. ПРЕВКЛЮЧВАНЕ МЕЖДУ УСТРОЙСТВА (кратко натискане): FN + J / U / I = Bluetooth 1 / 2 / 3, FN + K = 2.4G, FN + P = кабел.

FN + K	2.4G режим — задръжте 2 сек за сдвояване (зелен индикатор)
FN + J	Bluetooth 1 — кратко = канал; 2 сек = сдвояване (синьо)
FN + U	Bluetooth 2 — кратко = канал; 2 сек = сдвояване
FN + I	Bluetooth 3 — кратко = канал; 2 сек = сдвояване
FN + P	USB кабелен режим (индикаторът е изключен)

Прозорецът за Bluetooth сдвояване е 60 секунди; ако индикаторът мига над 60 сек без връзка, клавиатурата се изключва — включете я и опитайте пак. Ако устройство не се свързва, изтрийте «FURYCUBE» от Bluetooth списъка и сдвоете отново.

3 Високоговорител и звукови ефекти (Music)

IP98S PRO има вграден високоговорител с 6 звукови ефекта при натискане: пиано, бас, «стъпки по сняг», водна капка, пишеща машина и «игрална топка». Превключватے между тях от музикалния режим (FN + V).

FN + V	Смяна на музикален режим / звуков ефект (6 опции)
FN +]	Сила на високоговорителя +
FN + [	Сила на високоговорителя –
FN + L	Заклучване на клавиатурата / режим на заспиване

4 Клавишни комбинации (FN)

Задръжте FN и натиснете посочения клавиш. Медия/системните функции важат за Windows; някои имат Mac еквивалент.

FN + F1 / F2	Яркост на екрана – / +
FN + F3	Превключване на прозорци / Mission Control (Mac)
FN + F4	Микрофон / Launchpad (Mac)
FN + F5	Медия плеър / Siri (Mac)
FN + F6 / F7	Предишен / следващ запис
FN + F8	Възпроизвеждане / Пауза
FN + F9 / F10	Стоп / Заглушаване
FN + F11 / F12	Сила на звука – / +
FN + Insert	Смяна на светлинния ефект
FN + PgUp / PgDn	Яркост на подсветката + / –
FN + (+) / (–)	Скорост на ефекта + / –
FN + W	Размяна WASD ↔ клавиши стрелки
FN + N / FN + S	Превключване към Windows / Mac режим
FN + Backspace	Подсветка вкл / изкл
FN + Win (stânga)	Заклучване на клавиша Windows (срещу случайно натискане в игри)

5 Какво има в кутията

Тип клавиши	Membrană (98 taste, full-size)
Екстра	Difuzor încorporat, 6 efecte sonore, mod muzical
Свързване	2.4G + Bluetooth 5.0 (×3) + USB — până la 5 dispozitive
Осветление	RGB, 17 efecte / effects
Anti-ghosting	19 taste / keys
Захранване	acumulator 4000mAh, reîncărcabil USB-C
Кабел	USB Type-C, 1.5 m
Размери	385 × 136 × 36 mm
Съвместимост	Windows XP/Vista/7/8/10, Mac

6 Често задавани въпроси и отстраняване

- 1× Клавиатура FURYCUBE IP98S PRO Music
- 1× 2.4G USB приемник
- 1× USB Type-C кабел за зареждане
- 1× Ръководство

7 Гаранция и поддръжка

Продуктът е с гаранция съгласно приложимото законодателство. За всеки въпрос, дефект или връщане ни намерете по всяко време на support-netstat.ro — с контакти (е-мейл, телефон, WhatsApp), ръководства, условия за връщане и гаранционни сертификати. Отговаряме бързо и с удоволствие.

8 Гаранция и поддръжка

Продуктът е с гаранция съгласно приложимото законодателство. За всеки въпрос, дефект или връщане ни намерете по всяко време на support-netstat.ro — с контакти (е-мейл, телефон, WhatsApp), ръководства, условия за връщане и гаранционни сертификати. Отговаряме бързо и с удоволствие.

Пълна поддръжка: support-netstat.ro · NETSTAT / FURYCUBE